Konfiguracja bramki Enphase

Naciskamy górny przycisk funkcyjny, Dioda z ikoną telefonu powinna zacząć migać – włączyliśmy AP Mode (konfiguracja z internetem)



-Włączamy wyszukiwanie sieci WiFi na telefonie,

-Rozłączamy się ze swoją bieżącą siecią
jeśli jesteśmy podłączeni
-Wyszukujemy Sieci o nazwie ENVOY i
łączymy się z nią

Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
🗸 KV - 23		? (i)
NETWORKS		
DIRECT-9E-HP D	eskJet 4530 s	eries 🔒 🗢 🚺
ENVOY_029655		۵ 🕈 🕕
Other		
Ask to Join Network	s	Notify >
Known natworks will be jo networks are available, yo	med automatically u will be notified o	, if no known af evailable networks.
Auto-Join Hotspot		Ask to Join >
Allow this device to autom hotspots when no Wi-Fi m	satically discover r enwork is available	nearby personal

Wchodzimy w przeglądarkę internetową, następnie wpisujemy adres 172.30.1.1









Na stronie zjeżdżamy w dół i sczytujemy <mark>Ostatnie 6 cyfr</mark> numeru seryjnego naszej bramki,



15:00 🖬 📬	ار 🗟
Diagnostic Tools	>
Microinverters	
1 Detected	
0 Communicating	
0 Producing Power	
Envoy	
Serial Nu 1 12211 032226	
Part Number 800-00656-r06	
Software Version D5.0.55 (4f2662)	
Software Build Date 10 Dec, 2020 10:15 AM	
Wi-Fi IP Address 192.168.2.63	
Wi-Fi Mac Address 64:33:DB:D9:C9:3D	
Ethernet IP Address 169.254.120.1	
Ethernet Mac Address 00:1D:C0:76:6D:BA	
Database Size 1164 kB (0% full)	

Szukamy zakładki monitoring, następnie wchodzimy w zakładkę Wi-Fi

☆ 6	172.30.1.1	Ċ	
		Settings 👻	
Microinverter Production			
209 Wh Lifetime			
Monitoring			
Not Connected to Enlighten Last Report: 09 Sep, 2022 3:04 PM			
Cellular		>	
Ethernet		>	
Wi-Fi		>	
Diagnostic Tools		>	
Microinverters			
1 Detected			
0 Communicating			
0 Producing Power			
< > 4		0 1	
	0	,	

a 🗟 🗉 55% 🛎

15:07 🖪 🖸 📬

Strona zapyta się o login oraz hasło

Login: <mark>envoy</mark> Hasło: <mark>ostatnie 6 cyfr</mark> numeru seryjnego bramki envoy

15:04 8	3 CD Oji		ය බ.1 56% 🛢	
			C	
Ð	NPHASE	80) # # 1	Settings +	
÷ 1	Vi-Fi Conf	iguration		
	Please wait,	loading		
©2008-2	022 Enphase i	Energy Inc. All right	s reserved.	
Zalo	guj się			
http://17 Twoje po	2.30.1.1 wyma płączenie z tą s	iga nazwy użytkown troną nie jest prywa	ika i hasła. tne	
Nazwa Hasło	uzytkownika e			
	Apului	123430 Zalogi	ui cio	
	Analaj	Zalogi	u) się	
6	۵		©	
1 2	3 4	5 6 7	8 9 0	
q w	e r	t y u	i o p	
а	s d	f g h j	k I	
Ŷ	zx	c v b r	n m 🗵	
!#1	,	Polski	. ок	
	Ш	0	~	

Po zalogowaniu wchodzimy w zakładkę <mark>View Networks</mark>

15:07 🖪 🖸 📬	ا⊫ 55% ۋ
	Settings 👻
← Wi-Fi Configuration	
Wi-Fi Network	
Select a wireless network for this Envoy connect to Enlighten.	to use to
View Networks	
AP Mode Enabled	
This Envoy is currently operating as a wir Point (AP). Time Remaining: 7 hours 52 mins	reless Access
Disable AP Mode	
Country	
Select your country (ISO 3166-1 alpha-2 o optimize Wi-Fi signal strength in accorda national regulatory agency.	code) to ince with your
PL	
Update Country	
Device Information	

Wybieramy insteresującą nas sieć domową i wpisujemy hasło zabezpieczające tą sieć

15:30 🖪 🗈		لا الا اِجَ 🕲	4%
☆ 0	172.30.1.1		C
enph.	ASE.	Setting	s •
Select	Network		
Available N	Networks		
ALB00102204	1020	8	((+
Arago1		6	((•
Arago_Loco		id .	(î
HUAWEI_B818	3_3DF2	8	(((+
IMS SOCHA		8	((:
Connect Other	r Network		
©2008-2022 Enpl	hase Energy Inc. All right	s reserved.	
	Privacy		
	Terms		
	Installer Login		
$\langle \rangle$		J	<u>-</u>
111	0	<	

Po wpisaniu hasła bramka powinna połączyć się z siecią w przeciągu 3 minut, jeśli problem połączenia będzie nadal występował zalecamy przeprowadzić konfigurację kolejny raz 15:54 🖪 🗈 ් 🗟 🔝 ...| 53% 🛢 ☆ 0 172.30.1.1 (5)Successfully Connected The Envoy has successfully connected to Arago1. Return to Overview. Note: It may take up to a minute before the Enlighten connection status is updated. OK \bigcirc ₹₽ J Ш